


EURM0401

S03F269J00 15261

Transformateur monophasé de séparation des circuits multitensions 400 VA

Description	Transformateur monophasé de séparation des circuits multitensions
Puissance	400 VA
Tension Primaire	205V; 220V; 230V; 380V; 400V; 415V; 440V; 460V; 480V
Tension Secondaire	2 x 115V (115-230V)
Protection	IP00
Norme(s)	EN 61558-2-4, UL C22.2, CSA 5085-1
Fréquence	50-60 Hz
Courant d'appel	Inférieur ou égal à 25 In
Échauffements	155°C
T° ambiante max.	40°C
Pertes à vide	8,7 W
Pertes en charge	26,6 W
Chute de tension	6,2 %
UCC	5,6 %
Rendement	91,9 %
Dimensions (A x B x H)	123 x 110 x 109 mm
Fixations (a x b x ø)	100 x 90 mm / ø 7 x 14 mm
Poids	5,6 kg
Option possibles de protection à préciser	Coffret IP41-1K08



Transfos MARY est spécialisée dans la conception et la fabrication de transformateurs électriques secs basses tensions (40 à 630 000 VA < 1 000 Volt).
Transformateurs monophasés et triphasés : Séparation et sécurité, Multi-tensions, Isolement, Séparation des circuits à usage médical, Économies d'énergie, Étanche, etc.
Autotransformateurs monophasés et triphasés : Standards, Variables, Démarrage moteur, Diviseurs de tension, Stabilisateurs de tension, etc.
Alimentations monophasées et triphasées : Stabilisées à découpage, Redressées filtrées
Inductances monophasées et triphasées : Lissage, Réseau