

Afficheur grand format

Alphanumérique

Réseau Ethernet

DA030E – DA050E – DA051E – DA100E – DA101E



DA050E

Points forts

- 1 à 8 lignes de 6, 13, 20, 26, 33 ou 40 caractères
- Affichage LED rouge, matrice 5x7 points de hauteur 30 mm, 50 mm ou 100 mm sur 1 ou 2 face(s) de lecture
- Visibilité jusqu'à 20 m, 30 m ou 50 m
- 5 versions :
 - Affichage LED standard et indice IP41, IP54 ou IP65
 - Affichage LED haute luminosité et indice IP54 ou IP65
- Mémoire jusqu'à 512 messages de 160 caractères
- Programmation par logiciel PC
- Horodateur intégré
- Se connecte directement sur un réseau Ethernet, protocoles de communication TCP/IP, UDP/IP et ModBus TCP
- Alimentation 100 à 230 VAC / 50-60 Hz

Caractéristiques techniques

Eclairage maxi 1000 lux

Liaison Ethernet 10/100

Raccordement sur connecteur RJ45

Alimentation 100 à 230 VAC / 50-60 Hz

Consommation 22 VA par ligne d'affichage

Dimensions - Poids

DA030

Nbre de lignes	2	4	6	8
Hauteur mm	170	320	470	610
Poids kg	5	7	10	12

Longueur 20c / 40c = 620mm / 1170mm

Profondeur = 120 mm

DA050 – DA051

Nbre de lignes	1	2	4	6	8
Hauteur mm	120	230	440	650	860
Poids kg	6	9	16	22	29

Longueur 20c / 13c / 6c = 990 mm / 680 mm / 380 mm

Profondeur = 120 mm

DA100 – DA101

Nbre de lignes	1	2	4	6	8
Hauteur mm	170	380	810	1240	1660
Poids kg	14	20	32	44	56

Longueur 20c / 13c / 6c = 1900mm / 1280mm / 670mm

Longueur 26c = 2500mm

Profondeur = 120 mm

Température d'utilisation -20°C ... +60°C

Protection IP41, IP54 ou IP65

Fixation

Livré avec des équerres de fixation permettant le montage en saillie ou en suspendu.

Conformité DIN EN 61010-1

Classe de protection II

Surtension catégorie II

Degré de pollution 2

Emission DIN EN 61000-6-3

Choc DIN EN 61000-6-2

Conformités CE

Afficheur grand format

Alphanumérique

Réseau Ethernet

DA030E – DA050E – DA051E – DA100E – DA101E

Références de commande

Afficheur 30 mm avec indice de protection IP41 ou IP54

DA030E. 0 4A Afficheur 30 mm, IP41
DA030E. 0 4F Afficheur 30 mm, IP54

Nombre de caractères par ligne
1 20 caractères
6 40 caractères

Nombre de faces d'affichage
S 1 face
D 2 faces

Nombre de lignes par face d'affichage
2 2 lignes, uniquement IP41
4, ..., 8 4 = 4 lignes, 6 = 6 lignes*, 8 = 8 lignes*

* uniquement avec 20 caractères par ligne

Afficheur 30 mm avec indice de protection IP65

DA030E. 0 4E Afficheur 30 mm

Nombre de caractères par ligne
1 20 caractères
6 40 caractères

Nombre de faces d'affichage
S 1 face
D 2 faces

Nombre de lignes par face d'affichage
2 2 lignes

Afficheur 50 mm avec indice de protection IP41

DA050E. 0 4A Afficheur 50 mm

Nombre de caractères par ligne
1 20 caractères
2 13 caractères
3 6 caractères
4 26 caractères
5 33 caractères
6 40 caractères

Nombre de faces d'affichage
S 1 face
D 2 faces

Nombre de lignes par face d'affichage
1, 2, ..., 8 1 = 1 ligne, 2 = 2 lignes, 3 = 3 lignes,
4 = 4 lignes*, 5 = 5 lignes*, 6 = 6 lignes*,
7 = 7 lignes*, 8 = 8 lignes*

* uniquement avec 20 caractères par ligne

Afficheur 100 mm avec indice de protection IP41

DA100E. 0 4A Afficheur 100 mm

Nombre de caractères par ligne
1 20 caractères
2 13 caractères
3 6 caractères
4 26 caractères

Nombre de faces d'affichage
S 1 face
D 2 faces

Nombre de lignes par face d'affichage
1, 2, ..., 8 1 = 1 ligne, 2 = 2 lignes, 3 = 3 lignes,
4 = 4 lignes*, 5 = 5 lignes*, 6 = 6 lignes*,
7 = 7 lignes*, 8 = 8 lignes*

* uniquement avec 20 caractères par ligne

Afficheur grand format

Alphanumérique

Réseau Ethernet

DA030E – DA050E – DA051E – DA100E – DA101E

Afficheur 50 mm avec indice de protection IP54

DA050E. 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4F	<input type="checkbox"/>	Afficheur 50 mm
DA051E. 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4F	<input type="checkbox"/>	Afficheur 50 mm haute luminosité
					<u>Nombre de caractères par ligne</u>
				1	20 caractères
				2	13 caractères
				3	6 caractères
				4	26 caractères
				5	33 caractères
				6	40 caractères
					<u>Nombre de faces d'affichage</u>
				S	1 face
				D	2 faces
					<u>Nombre de lignes par face d'affichage</u>
2, 3, ..., 8					2 = 2 lignes, 3 = 3 lignes, 4 = 4 lignes*, 5 = 5 lignes*, 6 = 6 lignes*, 7 = 7 lignes*, 8 = 8 lignes*

* uniquement avec 20 caractères par ligne

Afficheur 100 mm avec indice de protection IP54

DA100E. 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4F	<input type="checkbox"/>	Afficheur 100 mm
DA101E. 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4F	<input type="checkbox"/>	Afficheur 100 mm haute luminosité
					<u>Nombre de caractères par ligne</u>
				1	20 caractères
				2	13 caractères
				3	6 caractères
				4	26 caractères
					<u>Nombre de faces d'affichage</u>
				S	1 face
				D	2 faces
					<u>Nombre de lignes par face d'affichage</u>
2, 3, ..., 8					2 = 2 lignes, 3 = 3 lignes, 4 = 4 lignes*, 5 = 5 lignes*, 6 = 6 lignes*, 7 = 7 lignes*, 8 = 8 lignes*

* uniquement avec 20 caractères par ligne

Afficheur 50 mm avec indice de protection IP65

DA050E. 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4E	<input type="checkbox"/>	Afficheur 50 mm
DA051E. 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4E	<input type="checkbox"/>	Afficheur 50 mm haute luminosité
					<u>Nombre de caractères par ligne</u>
				1	20 caractères
				2	13 caractères
				3	6 caractères
				4	26 caractères
				5	33 caractères
				6	40 caractères
					<u>Nombre de faces d'affichage</u>
				S	1 face
				D	2 faces
					<u>Nombre de lignes par face d'affichage</u>
1					1 ligne

Afficheur 100 mm avec indice de protection IP65

DA100E. 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4E	<input type="checkbox"/>	Afficheur 100 mm
DA101E. 0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4E	<input type="checkbox"/>	Afficheur 100 mm haute luminosité
					<u>Nombre de caractères par ligne</u>
				1	20 caractères
				2	13 caractères
				3	6 caractères
				4	26 caractères
					<u>Nombre de faces d'affichage</u>
				S	1 face
				D	2 faces
					<u>Nombre de lignes par face d'affichage</u>
1					1 ligne



CORAME SAS
MESURE-CONTROLE-AUTOMATISME

Tél: ROUEN 02 35 59 62 50 / CAEN 02 31 35 76 45
www.corame.fr info@corame.fr