



Détails techniques

Tension d'entrée	230V AC
Tension de sortie	12V DC
Intensité de sortie	5A
Autoprotection	Oui
Secourue	Oui



Pour visualiser la fiche produit sur notre site internet, [cliquez-ici](#)

Dotées d'un grand coffret métallique sécurisé par un verrouillage à clé, ces alimentations à découpage fonctionnent en 12V DC et ont une intensité globale de sortie de 5 ampères. Elles disposent d'une protection par fusible électronique (PTC).

DES ALIMENTATIONS SECOURUES

Une batterie de secours peut être intégrée dans le coffret : jusqu'à 18 Ah peuvent être accumulés. Ce type de batterie est disponible dans la gamme accessoires de SEWOSY.

DES REPORTS D'INFORMATION VIA 3 CONTACTS NO/NC

Chacun des trois contacts inverseurs inclus dans l'alimentation AD1205GR permet d'envoyer une information spécifique à la centrale de surveillance :

1. Un relais pour signaler un défaut de secteur ;
2. Lorsque le secteur est absent, un deuxième contact informe sur le niveau de la batterie ;
3. Un contact d'autoprotection renseigne sur l'ouverture du coffret.

L'INFORMATION VISUELLE VIA 3 LEDS

Les voyants lumineux situés sur la face avant du coffret des alimentations renseignent sur :

- La présence du secteur ;
- La présence du 12V DC ;
- L'état de la batterie : chargée/déchargée (la LED est fixe) ou en cours de charge (la LED clignote).

LA CONNEXION RAPIDE

L'alimentation AD1205GR se raccorde au moyen d'un bornier à vis simplifiant la connexion.

ENTRETOISES DE POSE FOURNIES

Pour déporter le coffret d'alimentation du mur, des entretoises sont livrées. Ce dispositif permet le passage de câble par l'arrière, en cas d'arrivée d'une goulotte.

INDICE DE PROTECTION

IP40