

Sextant-DMR

DÉCLENCHEUR MANUEL D'ALARME ADRESSABLE AVEC LIAISONS RADIOÉLECTRIQUES



PRÉSENTATION

Le Sextant-DMR est un déclencheur manuel radio adressable qui communique avec un Sextant-OIR. Ce déclencheur manuel est doté d'une fonction de test.



- 1 paire 8/10^e type CR1
- 2 x 1,5mm² type CR1

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Déclenchement

- Appairage avec un Sextant-OIR
- Fonction de test

Alimentation

- 2 x 2 piles lithium ou piles Alcaline AA LR6 Communication et interconnexion
- Portée de 1000 m en champs libre
- Fréquence radio : 433/868 MHz
- Appairage avec un Sextant-OIR

Autonomie

- Pile : lithium = 10 ans / alcaline = 8 ans

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

- Système de fermeture par vis
- Dimensions : L 89 mm x H 89 mm x P 35 mm
- Poids : 110 g
- Matière, couleur : ABS, rouge
- Indice de protection : IP 44 / IK 07, IK 10 (avec coque de protection)
- Température de service : -10°C à +55°C

LES PLUS

- APPAIRAGE SIMPLIFIÉ VIA CLEF D'APPAIRAGE FINSÉCUR
- RADIO LONGUE PORTÉE
- FONCTION DE TEST
- EMBARQUE 4 PILES, MAIS FONCTIONNE AVEC 2 PILES ; EN FIN DE VIE DU PREMIER JEU, LE SEXTANT BASCULE AUTOMATIQUÉMENT SUR LE SECOND JEU DE PILES.
- AUTONOMIE DE 8 ANS AVEC PILES LITHIUM ET DE 6 ANS AVEC PILES ALCALINES.

CODE ARTICLE

- BBG0002-FIN01

CERTIFICATION

- Conforme aux normes NF EN54-11, EN54-25
- N° de Certificat CE: 0333-CPR-075586

COMPATIBILITÉ

- Sextant-DMR, DOR

Gamme liaison radio EN54-25

SYNOPTIQUE DE RACCORDEMENT

