

funkwerk FC4

Combiné DECT™ industriel
 pratique et robuste
 possédant les dernières
 technologies



Nouvelles fonctionnalités :

- ▶ Ecran couleur TFT : 16 bits / 65536 couleurs, support à sécurité intégrée, affichage résistant aux rayures
- ▶ Touches lumineuses résistantes à l'abrasion, et touches rapides en couleur pour saisie directe (icône menu navigation)
- ▶ 20 sonneries différentes MIDI mélodie et niveau sonore réglables séparément pour différencier un appel interne/externe, adaptables en fonction du bruit de l'environnement
- ▶ Signalisation : longue, courte, vibreur, lumineuse, réglable séparément pour appels internes/externes et messages
- ▶ Antenne variée DECT™ pour une meilleure qualité de réception
- ▶ Batterie Lithium-ion rechargeable, 650 mAh, gestion moderne avec indication du niveau exact
- ▶ Annuaire téléphonique local, 500 entrées avec noms, deux numéros de téléphone et trois lignes d'information
- ▶ Liste d'appels et de connexions avec date et heure, liste des appels recomposés et dans chaque cas, vingt entrées, avec fonction de transfert automatique de l'annuaire
- ▶ Messagerie : reconnaissance manuelle, menu de navigation
- ▶ Horloge et calendrier en temps réel avec fonction réveil
- ▶ Verrouillage manuel et automatique (réglable 1/3/5 min.)
- ▶ Bouton d'appel d'urgence et possibilité de fonctions programmées et de messages
- ▶ Prise casque, haut-parleur (sonnerie) pouvant être allumés et éteints par menu tout en utilisant le kit oreillette
- ▶ Sauvegarde de chaque utilisateur sur carte 128 KByte MemCard
- ▶ Accessoires : Clip, kit oreillette, poignée, étui de protection

funkwerk FC4

Combiné DECT™ industriel

Funkwerk présente une nouvelle génération de terminaux avec la famille des combinés funkwerk FC4. Nous avons particulièrement fait attention à la présentation des numéros d'appels, du trafic téléphonique, des leds...

Les appels entrants, les entrées dans le répertoire, les rappels sont affichés automatiquement avec le nom.

L'utilisateur a toujours une vision claire de l'état du combiné. Les fonctions importantes, telles que le rappel, l'entrée dans l'annuaire téléphonique ou la recombinaison d'un numéro sont accessibles via un raccourci.

La haute-définition, l'écran couleur rétro-éclairé, l'écran LCD basé sur des symboles et le clavier rétro-éclairé avec ses touches de couleur rendent le combiné FC4, convivial et extrêmement facile à utiliser.

Les combinés sont ergonomiques. La nouvelle technologie pour la batterie avec sa gestion de l'alimentation et les multiples possibilités de configuration en font ses points forts.

Cela signifie : sécurité supplémentaire pour toute manipulation de l'information.

Technical data DECT™ handset funkwerk FC4

Dimensions	L x B x H, in mm	Approx. 141 x 47 x 20 (with clip* ca. 141 x 47 x 30) Approx. 106 g (with clip* 113 g)	
Protection category and temperature range	Weight (with battery)		
	IP-protection category	IP 65 (protected against water jets and dust-proof)	
	Height of fall (every side on concrete)	2 m (without malfunction)	
Permissible temperature range	Operation	Operation: -10 ... +55 °C	
	Charging	Charging: +5... +40 °C	
Storage (short-term):		-25... +55 °C	
	Power supply	Li-Ion-rechargeable battery type	650 mAh
Charge time		Approx. 5 hours	
	Handset airtime	Standby	Approx. 32 - 150 hours**
Talking		Approx. 12 - 17 hours**	
	DECT™ HF	Frequency range	1.88 ... 1.9 GHz
Transmitting power		10 mW; peak value 250 mW	
	Acoustic	Acoustic signalling	80 - 90 dB SPL***
Loudspeaker		At a distance of 30 cm on the backside	
	Hands-free		Excellent voice quality
	Vibrating alert		Additional or silent signalling
Memory	Mem-Card	128 KB for phone book and call lists as well as all user-data	

Accessories for funkwerk FC4

Charger and battery	Single charger
	Comfort charger for additional battery charging
	Spare battery
Belt clip	Robust, screwed
Headsets	Headset with hook-off button, headset socket on the side
Bags	Leather bag, holster with belt-loop
	Protection case, totally closed with plastic window
Software	Mem-Card-Tool for Windows 2003, XP and Vista, including USB card reader

*) Accessories

**) With / without idle light

***) For noisy environment, choosable ring tone



Funkwerk Enterprise Communications France
6 Allée de la Grande Lande - CS 20102 -
33173 Gradignan

Téléphone : +33-5 57 35 63 47

Fax : +33-5 56 89 14 05

www.messaging.funkwerk-ec.com