



## Caractères interchangeables/boitier porte-caractères

Coffret de caractères



Boitier porte-caractères

Adaptateur GEMINI

Pour marquage par frappe

## Marquage par frappe




### Caractères interchangeables / Boîtier porte-caractères

#### PRINCIPE

Ces caractères donnent une empreinte lisible en creux : la composition est réalisée dans un boîtier porte caractères qui permet de maintenir ceux ci. Le boîtier porte caractères est équipé en standard d'une queue à frapper au marteau, mais ils peuvent aussi être équipés d'une tige de fixation pour montage sur nos machines de marquage par frappe.

#### CARACTERISTIQUES

- Relief à gauche tranchant forme majuscule bâton
- Acier étiré extra dur au carbone traité à 58 – 60 HRC rectifié et nickelé.
- Police de 100 caractères + 20 cales mais les caractères sont aussi vendus à l'unité
- Porte caractères avec enclume en acier traité, fixation par M12
- Hauteur des caractères : 1 – 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 mm



#### DIMENSIONS DES CARACTERES STANDARDS (mm)

Hauteur des caractères h	DIMENSIONS DES CARACTERES STANDARDS (mm)									
	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10
A	1,5	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10
B	4	4	4	6	6	8	8	10	12	14
L	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19

#### COMPOSITION DU COFFRET

COMPOSITION DU COFFRET																			
A	A	A	B	B	C	C	D	D	E	E	E	E	F	F	G	G	H	H	I
I	I	J	J	K	K	L	L	L	M	M	N	N	N	O	O	O	P	P	Q
R	R	R	S	S	S	T	T	U	U	U	V	V	W	X	X	Y	Z	Z	/
/	-	-	.	.	,	,	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	4	4
4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8	8	9	9	9	0	0	0

#### BOITIERS PORTE CARACTERES STANDARS DES COFFRETS

BOITIERS PORTE CARACTERES STANDARS DES COFFRETS									
Hauteur des caractères	1mm	2mm	2,5	3	4	5	6	8	10
Côtes des blocs	4 x 1,5	4 x 2	6 x 2,5	6 x 3	8 x 4	8 x 5	10 x 6	12 x 8	14 x 10
Hauteur	19mm	19mm	19mm	19mm	19mm	19mm	19mm	19mm	19mm
Nbre de blocs maxi	16	13	13	10	8	6	6	6	6



## Marquage par frappe

### Caractères interchangeables / Boîtier porte-caractères

#### CARACTERISTIQUES

##### AUTRES BOÎTIERS PORTE CARACTÈRES :

Sur les machines de frappe, il est possible d'utiliser les boîtiers décrits ci – dessus avec une tige de fixation adaptée à la machine, mais aussi la gamme additionnelle suivante :

H caract. Nb de lignes	1 ou 1,5 mm	2 mm	2,5 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm
1 Ligne	4.30 : 20	4.30 : 15	6.40 : 16	6.40 : 13	8.40 : 10	8.40 : 8			
	4.50 : 33	4.50 : 25	6.60 : 24	6.60 : 20	8.60 : 15	8.60 : 12	10.40 : 6	12.40 : 5	14.40 : 4
	4.70 : 46	4.70 : 35	6.80 : 32	6.80 : 26	8.80 : 20	8.80 : 16			
2 Lignes	4.30 : 40	4.30 : 30	6.40 : 32	6.40 : 26	8.40 : 20	8.40 : 16	-	-	-
	4.50 : 66	4.50 : 50	6.60 : 24	6.60 : 40	8.60 : 30	8.60 : 24	-	-	-
	4.70 : 92	4.70 : 70	6.80 : 32	6.80 : 52	8.80 : 40	8.80 : 32	-	-	-
3 Lignes	4.30 : 60	4.30 : 45	6.40 : 48	6.40 : 39	8.40 : 30	8.40 : 24	-	-	-
4 Lignes	4.30 : 80	4.30 : 60	6.40 : 64	6.40 : 52	8.40 : 40	8.40 : 32	-	-	-

**Dans ce tableau** : les premiers chiffres indiquent l'ouverture dans laquelle sont mis les caractères (par ex. 4.30 : 4 mm de haut x 30 mm de long) et le deuxième chiffre indique le nombre de caractères possible dans ce boîtier. **Des boîtiers spéciaux sont réalisables sur demande.**

#### ACCESSOIRES

##### ADAPTATEUR GEMINI :

Lors d'utilisation de boîtiers porte caractères sur machines de marquage par frappe, le changement des caractères interchangeables n'est pas toujours aisé.

L'adaptateur reste monté avec sa queue de fixation dans le mandrin de la machine de frappe. Le boîtier porte caractères est maintenue magnétiquement sur l'adaptateur.

Compatible avec tous les boîtiers porte-caractères standards

