

NOUVEAU

SPY Touch'

Enregistreur de température

1^{er} enregistreur filaire à commande **TACTILE**



COMPACT ET INNOVANT

INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE

NAVIGATION CONVIVIALE

LOGICIEL ET CLEF USB INCLUS

Votre traçabilité, notre priorité...



Points forts

"Aussi simple qu'un enregistreur mécanique traditionnel"

> Installation et paramétrage simplifiés

Paramétrage et consultation possible directement via l'écran tactile
Lecture directe des données

> Bénéficie des innovations de l'électronique

Alarme visuelle grâce aux changements de couleur de l'écran
Récupération des données et des configurations via clé USB
Sortie relai pour alarme

> Exploitation Intuitive

Fourni avec un logiciel d'exploitation simple à utiliser



Etat normal



Alarme inhibée



Alarme




Alarme technique

Caractéristiques techniques

Désignation	SPY Touch'U sans sonde	SPY Touch'U avec sonde
Etendue de mesure	-196 à +184°C	-50 à +120°C
Exactitude de la mesure	±0,2°C sur tte la plage (+EMT de la sonde)	±0,3°C de -20 à +50°C et ±0,5°C en dehors
Conditions de fonctionnement	-20 à +60°C	
Résolution	0.1°C	
Entrées	PT100 et TOR	PT100 (câble plat) précablé et TOR
Sortie	un contact sec	
Alimentation	secteur (220 - 250 VAC)	
Autonomie	pile de sauvegarde (6 heures)	
Acquisition	1 mn à 90 mn	
Mémoire	40 000 mesures par voie	
Alarme	visuelle, sonore et relai	
Dimensions et poids	161x84x60 mm - 480grs	
Indice de protection	IP20	
Conformité	Conforme à la norme EN12830	
Inclus	guide	
Accessoire	Boîtier étanche	

Boîtier Etanche



10 264 FT 10 01

Distribué par :

JRI Maxant, société par actions simplifiée au capital de 4 000 000 €
Pôle logistique : rue de la Voivre - PA Technoland - BP 51027 - 25490 FESCHES LE CHÂTEL Cedex - FRANCE
Siret 380 332 858 00030 - Tél : +33 (0)3 81 30 68 04 - Fax : +33 (0)3 81 30 60 99 - www.jri.fr - sales@jri.fr
Siège social : 116, quai de Bezons - BP 20085 - 95101 ARGENTUIL Cedex - FRANCE - APE 2651B - TVA FR 02 380 332 858