

01. Solutions PTI - DATI Dispositifs d'Alerte pour Travailleurs Isolés

➔ Easy-PASS : centrale de redirection d'alarmes GSM PTI - DATI

- ✓ Compatible avec tous les GSM PTI - DATI du marché
- ✓ Gestion des alarmes de 24 GSM PTI - DATI distincts
- ✓ Redirection des alarmes PTI en vocal ou digital
- ✓ Facile à utiliser avec son mode « full » GSM *



Sécurisez la supervision de vos GSM PTI - DATI

Avec Easy-PASS vous pourrez dorénavant recevoir les alarmes en provenance des GSM PTI - DATI sous forme de message vocal personnalisé ou les rediriger vers un télésurveilleur en protocole digital.

⊙ Compatible avec tous les GSM PTI - DATI du marché

Basé sur le principe de la reconnaissance du numéro appelant, l'Easy-PASS accepte tous les modèles GSM PTI - DATI du marché dont le principe d'alarme est la génération automatique d'un appel téléphonique. De plus, il est doté d'un système d'acquit multi protocoles qui lui permet d'acquitter tout appareil GSM PTI - DATI imposant cette fonctionnalité : au format SMS, DTMF ou TONE (décroché/raccroché).

⊙ Gestion des alarmes de 24 GSM PTI - DATI distincts

Avec Easy-PASS vous supervisez jusqu'à 24 appareils distincts (24 numéros appelants différents). Pour chacun de ces appareils vous pourrez paramétrer un message vocal personnalisé ou un protocole digital, le type d'acquit demandé et sa trame correspondante à lui renvoyer (SMS ou DTMF).

⊙ Redirection des alarmes PTI en vocal ou digital

La redirection des alarmes est quasi instantanée en mode vocal ou en digital (protocole Cesa 200 bds, Seriee, Contact ID, Scantronic...). Elle se fait en cascade sur 4 numéros maximum. En mode vocal, un acquit par la touche # est demandé afin de garantir sa bonne réception.

⊙ Facile à utiliser avec son mode « full » GSM *

Avec son modem GSM intégré, Easy-PASS est totalement autonome et ne nécessite qu'une simple prise de courant. Toutefois, et pour plus de sécurité, vous pouvez également activer le secours RTC sur une ligne téléphonique analogique. Sous réserve de réseau GSM, Easy-PASS peut être installé n'importe où en France et superviser des appareils situés aux quatre coins de l'hexagone.



Easy-PASS est une exclusivité **MAGNETA**

01. Solutions PTI - DATI

Dispositifs d'Alerte pour Travailleurs Isolés

➔ Easy-PASS : centrale de redirection d'alarmes GSM PTI - DATI

- ✓ Compatible avec tous les GSM PTI - DATI du marché
- ✓ Gestion des alarmes de 24 GSM PTI - DATI distincts
- ✓ Redirection des alarmes PTI en vocal ou digital
- ✓ Facile à utiliser avec son mode « full » GSM *



Caractéristiques

Paramétrage des alarmes PTI entrantes :

- Décodage de 24 numéros de GSM PTI - DATI entrants via le modem GSM * intégré à l'Easy-PASS
- Pour chaque numéro entrant définition du nom, du numéro d'entrée associée, du type d'acquit demandé (TONE, DTMF ou SMS) avec sa chaîne de caractères associée.

Entrées :

- Jusqu'à 24 entrées virtuelles pour la gestion des alarmes PTI
- Jusqu'à 8 entrées physiques (à déduire des 24 entrées virtuelles) : programmation individuelle par entrée (sens, temporisation, action sur sortie...), raccordement en contact sec (NO/NF) ou tension positive/négative

Sorties :

- 4 sorties : programmation individuelle par sortie (télécommande, état M/A, prise de ligne, alarme, échec de transmission...)

Informations internes :

- Supervision d'alimentation avec transmission vocale et/ou digitale
- Tests cycliques en RTC et GSM : 2 périodes programmables par réseau
- Historique : récupération et consultation via logiciel des 75 derniers évènements

Téléphonie :

- Nombre de numéro d'appel en cascade : 4
- Aiguillage des appels possibles en fonction des entrées
- Transmission vocale : 1 message d'identification + 1 message individuel par entrée
- Acquiescement des appels vocaux programmables
- Surveillance réseau RTC et GSM

Caractéristiques techniques :

- Dimensions : 355 x 280 x 65 (L x H x P en mm)
- Consommation sous 12 volts : en veille < 50 mA
- Chargeur 230V / 12V + batterie de secours
- Autoprotection : par switch intégré
- Agréments : ART - CEM - SE
- Garantie : 1 an pièce et main d'œuvre retour atelier dans le cadre d'une utilisation normale, hors casse et vandalisme

* Sous réserve de souscription à un abonnement GSM voix chez l'opérateur de votre choix. Limite de de fonctionnement : le réseau de l'opérateur GSM choisi. Document et photo non contractuels.