

Boucle magnétique LA90 avec combiné et micro intégré (Réf. 224204)



La **boucle magnétique LA90 avec combiné et micro intégré** comprend une boucle magnétique portative LA90 réf. A-4209-0 avec un combiné écouteur ergonomique réf. 261498. Le micro est intégré dans le boîtier. Elle est utilisée pour accueillir du public malentendant à un guichet, derrière un comptoir ou pour une réunion de travail.

C'est très simple à installer, il suffit de poser l'appareil ou de le fixer avec des vis.

Norme NF EN 60118-4

La boucle magnétique LA90 est conforme à la norme EN 60118-4.

Combiné d'écoute

Le LA90 est livré avec un combiné d'écoute ergonomique raccordé avec un cordon à spirale. Il est utilisable pour les personnes qui n'ont pas d'appareil auditif ou dont l'appareil auditif ne capte pas la boucle magnétique.

Caractéristiques techniques

- Puissance de sortie : max. 10 W
- Entrée Micro : Oui, prise jack de 3.5mm
- Réglage niveau entrée micro : Oui, jusqu'à 60 dB \pm 3 dB
- Sortie casque : Oui, prise jack 3.5mm
- Réglage volume sortie casque : Oui
- Dimensions : 200mm x 185mm x70mm
- Durée de charge/Autonomie batterie : 3h/ 6h
- Poids : 635 g
- Alimentation : secteur 100-240 V 50-60 Hz
- Système de fixation : Oui
- Certifications CE : 2002/95/CE RoHS, 2002/96/CE WEEE, 2004/108/CE CEM, 2006/95/CE basse tension
- Protection antivol : Oui (par verrou type Kensington tm)
- Garantie : 2 ans