



Présentation :

Le WSMK de Vanderbilt est un détecteur de fumée de qualité supérieure qui associe habilement style et sécurité. Ce détecteur de fumée s'intègre à votre système de détection afin de garantir la sécurité des occupants du bâtiment. Facile à installer, à appairer et à configurer, le WSMK vous garantit un temps d'installation réduit à son minimum. De plus, grâce à sa technologie RF améliorée de faible intensité, cet appareil offre des capacités de transmission exceptionnelles et une longue durée de vie des piles.

Protection incendie de qualité supérieure :

- ✓ Fonctionnement autonome ou en association avec un système
- ✓ CPR - EN14604



WSMK

Détecteur de fumée sans fil

Radio-fréquences et piles aux performances supérieures :



Longue durée de vie des piles

Grâce à ses piles lithium haute performance et sa technologie APS (Automatic Power Save), le détecteur de fumée WSMK a une autonomie de pile de 10 ans.



Longue portée de radio-fréquences

Sa portée de 500 m en espaces ouverts permet à un seul émetteur-récepteur de couvrir la plupart des installations.

Installation et configurations rapides :



Facile à monter

Quelques minutes suffisent pour monter et enregistrer le WSMK : fixez-le à l'aide de trois vis, appuyez sur un bouton pour l'enregistrer et insérez-le dans son support de fixation murale. Actionner le bouton de test activera la sirène interne ainsi que la centrale SPC associée.



Facile à appairer

Un dispositif d'appairage intelligent permet d'appairer le détecteur avec l'émetteur-récepteur SPC en quelques secondes.

Les caractéristiques clés comprennent :

- ✓ Un bouton d'appairage manuel
- ✓ Une confirmation d'appairage visuelle et sonore locale



Facile à configurer

Le WSMK est équipé d'une technologie firmware entièrement configurable de type « Over the Air ».

Les caractéristiques de configuration comprennent :


- ✓ Durée de surveillance
- ✓ Fonctionnement des LED









WSMK

Détecteur de fumée sans fil





Transmission :

	Bande de fréquences	868-869 MHz
---	---------------------	-------------

Pile / Puissance :





	Alimentation électrique	WSMK : 2 x piles lithium de 1,5 V, (type : Energizer L91)
	Durée de vie des piles	≥ 10 ans
	Portée en espaces ouverts	Jusqu'à 500 m
	Appel de courant	Secours ~18 μ A Alarme 200 mA
	Puissance de transmission	~ 13 dBm
	Technologie APS (Automatic Power Saving)	Oui

Propriétés de détection d'intrusion :

	Méthode de détection	Cellule photoélectrique de détection de fumée
	Durée de surveillance	7 min par défaut (programmable entre 1 à 30 min)
	Transmission d'événements	Alarme, autoprotection, maintien actif, état des piles
	Avertissement sonore	85 dB à 3 m



Spécifications de montage :

	Température de fonctionnement	-10 °C à +55 °C
	Dimensions	125 x 125 x 38 mm
	Poids (avec piles)	235 g
	Indications LED	Indications LED de deux couleurs pour la surveillance et l'appairage

Informations de commande :

Type	Référence	Description
WSMK	V54538-F113-A100	Détecteur de fumée sans fil

