

HomeBox Slim

Borne de recharge de véhicules électriques privée

- · Monté sur le mur
- · Plusieurs versions avec apparence différente
- · Puissance de sortie jusqu'à 22 kW
- · Mode 3, prise de type 2
- · Installation simple
- · Compteur d'énergie intégré
- Autorisation RFID
- 3G / 4G / WiFi / LAN / OCPP
- · Administration web Elios.cloud



LA BORNE DE CHARGEMENT PEUT ÊTRE UTILISÉE:







Votre garage



Parc automobile



Territoire d'entreprise

HomeBox Slim est une solution simple et économique de chargement en Mode 3, jusqu'à 22 kW. HomeBox Slim peut être utilisée dans des garages, sur des parkings et autres espaces privés. HomeBox Slim est conçue pour être utilisée à domicile

ou au bureau avec une qualité industrielle supérieure, garantissant une longue durée de vie et une grande fiabilité. La borne de chargement est disponible en monophasé ou triphasé, 16 A ou 32 A.

SUIVEZ NOUS SUR in f ③

WWW.ELINTACHARGE.COM



HomeBox Slim

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type 2-IEC62196 (Mode 3) Type de prise

T2S Shutter Socket



Puissance d'entrée 3 ou 1 phase 400 V/AC 50 Hz 32 ou 16 A

Puissance de sortie (optionnel)

3-phasig, 400 V/AC 32 A (22 kW) 3-phasig, 400 V/AC 16 A (11 kW) 1-phasig, 230 V/AC 32 A (7,4 kW) 1-phasig, 230 V/AC 16 A (3,7 kW)

Protection de sécurité

Verrouillage du câble de chargement Protection contre les courts-circuits Protection contre les courants de fuite

Réinitialisation automatique du disjoncteur de courant de fuite

Autres caractéristiques

Température de fonctionnement de - 30 °C à + 50 °C

Indice de protection IP54

Boîtier en plastique, indice de protection contre les chocs IKO8

Compteur d'énergie numérique Dimensions 440 x 160 x 130 mm

Poids 3 kg

Résistant aux UV

Certifié CE

Modèles

EM-HBS-22 EM-HBS-11

22 kW 11 kW

EM-HBS-74 EM-HBS-37 7,4 kW 3,7 kW

Versions disponibles









in f 💿 **SUIVEZ NOUS SUR**

W W W . E L I N T A C H A R G E . C O M